

**Ringetryk, enkelt
til boligstationer**

1283 00

**Ringetryk, 3-dobbelt
til boligstationer**


1285 00

GIRA

Produktbeskrivelse

Ringetrykket enkelt og 3-dobbelt er en del af Gira dørkommunikationssystem og anvendes til udvidelse af boligstationen.

Med ringetrykket 3-dobbelt som eksempel beskrives den principielle opbygning:



- 1 Forbindelseskabel, audio
- 2 Ringetryk-indsats
- 3 Afdækningsramme
(medfølger ikke)
- 4 Ringetryk 3-dobbelt



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Ringetrykket enkelt og 3-dobbelt til boligstationer kombineres med en boligstation:

1. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af buskoblerens systemindgange eller boligstationens samtaleindsats.
2. Før audio-forbindelseskablet ind i indmuringsdåsen.
3. Indsæt audio-forbindelseskablet i en systemindgang fra ringetryk-indsatsen.
4. Installer ringetryk-indsatsen.
5. Læg afdækningsrammen på, og sæt centralindsatserne på indmuringsindsatserne.

Ibrugtagning

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

Udskiftning af tekstskilte

Hvis tekstskiltet skal udskiftes, kan ringetrykafdækningen løftes af uden brug af værktøj.

1. Træk ringeknappen af indmuringsindsatserne.
2. Tag ringetrykafdækningen/-afdækningerne af.
3. Udskift tekstskiltet.
4. Clips ringetrykafdækningen/-afdækningerne på igen.

Tekstskilte med passende udformning kan du få enten

- via Giras tekstservice ved hjælp af det medfølgende postkort eller
- med Giras tekstsoftware, der fås som ekstratilbehør, og de dertil passende Gira skilteark.

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/ installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA