

**Ringeknapp enkel
for svarapparat**

1283 00

**Ringeknapp 3-dobbel
for svarapparat**


1285 00

GIRA

Apparatbeskrivelse

Enkel og 3-dobbel ringeknapp tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatene.

Som eksempel på 3-dobbel ringeknapp vises den prinsipielle oppbygningen:



- 1 Tilkoblingskabel audio
- 2 Ringeknapp-innsats
- 3 Dekkramme
(ikke del av leveransen)
- 4 Ringeknapp 3-dobbel



Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Enkel og 3-dobbel ringeknapp for svarapparater brukes sammen med et svarapparat:

1. Sett tilkoblingskabel audio i en system-tilkoblingskontakt på bustilkoblingen, eller taleinnsats på svarapparatet.
2. Før tilkoblingskabel audio inn i den innfelte monteringsboksen.
3. Sett tilkoblingskabel audio inn i en system-tilkoblingskontakt på ringeknappinnsatsen.
4. Installer ringeknappinnsatsen.
5. Legg på rammen og stikk sentralinnsatsen inn på den innfelte innsatsen.

Igangkjøring

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk.

Igangkjøring er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.

Skifte av navneskilt

For å skifte navneskilt kan ringeknappdekselet løftes av uten verktøy.

1. Trekk ringeknappen ut av den innfelte innsatsen.
2. Ta av deksel/dekslene på ringeknappen.
3. Skift ut navneskiltet.
4. Klips på deksel/dekslene på ringeknappen igjen.

Passende utformede navneskilt kan du få enten

- fra Gira navneskiltservice ved hjelp av vedlagt postkort eller
- ved hjelp av Gira programvare (kan leveres som ekstrautstyr) og dertil passende Gira navneskiltsark.

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbe-drift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA