

**1-szeres hívógomb
lakásállomáshoz**

1283 00

**3-szoros hívógomb
lakásállomáshoz**


1285 00

GIRA

Készülék leírás

Az 1-szeres és 3-szoros hívógombok a Gira ajtókommunikációs rendszerhez tartoznak és a lakásállomások bővítésére szolgálnak.

A 3-szoros hívógomb példáján ábrázoljuk az elvi felépítést:



- 1 Audio összekötő kábel
- 2 Hívógomb betét
- 3 Fedőkeret (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 4 3-szoros hívógomb



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A lakásállomásokhoz az 1-szeres és 3-szoros hívógombok egy lakásállomással együtt működnek:

1. Dugja be az audio összekötő kábelt a lakásállomás buszcsatlakozójának vagy a beszélő betét két rendszer-dugaszhelyének egyikébe.
2. Vezesse be az audio összekötő kábelt a beépítő dobozba.
3. Dugja be az audio összekötő kábelt egy rendszer-dugaszhelybe a hívógomb betétől.
4. Szerelje fel a hívógomb betétet.
5. Helyezze fel a fedőkeretet és dugja rá a központi betéteket az UP-betétekre.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.
Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.

A felirattáblák kicserélése

A felirattáblák kicseréléséhez a hívógomb fedél szerszám nélkül leemelhető.

1. Húzza le a hívógombot az UP-betétről.
2. Vegye le a hívógomb fedel(ek)et.
3. Cserélje ki a felirattáblát.
4. Pattintsa fel ismét a hívógomb fedel(ek)et.

Illeszkedően kialakított felirattáblákat vagy a

- Gira feliratozó szolgálatától kaphat a mellékelt levelezőlap segítségével, vagy
- az opcionálisan kapható Gira feliratozó szoftverrel és az ahhoz illeszkedő Gira feliratozó ívekkel.

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/ elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA